



MODEL: HT-118ND  
 INPUT: 118VAC/220VAC  
 OUTPUT: DC +12V 1.5A (15A MAX)  
 MANUF. DATE: \_\_\_\_\_

HERMES - SUBSTITUCION P.S.-HT 118ND/93

REVISION	DATE	DESCRIPTION	DESIGNER	BY	SCALE

MODEL: HT-118ND

# COVIELSA

22-3-90

## CONECTOR JAMMA

### Lado componentes

### Lado soldaduras

GND	1	GND
GND	2	GND
+ 5	3	+ 5
+ 5	4	+ 5
- 5	5	- 5
+ 12	6	+ 12
-	7	-
Contador mon. 1	8	Contador mon. 2
N. C.	9	N. C.
Altavoz	10	Altavoz -
N. C.	11	N. C.
Rojo	12	Verde
Azul	13	Sincronismo com.
Video GND	14	Servicio
Test	15	N. C.
Monedero 1	16	Monedero 2
1 jugador	17	2 jugadores
Arriba 1 j.	18	Arriba 2 j.
Abajo 1 j.	19	Abajo 2 j.
Izquierda 1 j.	20	Izquierda 2 j.
Derecha 1 j.	21	Derecha 2 j.
Pulsador 1 - 1 j.	22	Pulsador 1 - 2 j.
Pulsador 2 - 1 j.	23	Pulsador 2 - 2 j.
Pulsador 3 - 1 j.	24	Pulsador 3 - 2 j.
N. C.	25	N. C.
N. C.	26	N. C.
GND	27	GND
GND	28	GND

# ADAPTADOR DE MONEDAS PARA SELECTOR COIN CONTROLS C230/5 Y TESTER DE TENSION

## \*.- CONECTOR

<u>PIN</u>	<u>DESCRIPCION</u>
1	+5v.
2	INPUT A1
3	INPUT A2
4	INPUT A3
5	INPUT A4
6	SALIDA CREDITOS
7	SALIDA CONTADOR
8	N.C.
9	GND

<u>MONEDAS</u>	<u>CONTADOR</u>
25 pts nueva	1
25 pts vieja	1
50 pts nueva	2
50 pts vieja	2
100 pts	4
200 pts nueva	8
200 pts vieja	8
500 pts	20

<u>SW6</u>	<u>SW5</u>	<u>25a</u>	<u>25</u>	<u>50a</u>	<u>50</u>	<u>100</u>	<u>200a</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>PRECIO/P</u>
OFF	OFF	1	1	2	2	4	8	8	20	25pts.
ON	OFF	-	-	1	1	2	4	4	10	50pts
ON	ON	-	-	2	2	3	5	5	11	50pts+bonus

\*.- Los switch 1,2,3,4 no se utilizan.

\*.- En las opciones con bonus, este no cuenta paso de contador.

